

Használati útmutató a FTT-1-es ellenőrző és mini találatjelző készülékhez

FTT-1 készüléknek a következő funkciói vannak:

- Találatok jelzése tőr és párbajtőr vívásnál
- Fegyverek (tőr, kard, párbajtőr), valamint testvezetékek ellenőrzése

Fő jellemzői:

- Közvetlen kapcsolat a testvezeték hárompólusú dugójával
- Könnyű rögzíthetőség a vívóruházatahoz
- Vizuális és hallható kijelzések
- Két gomb a használati mód és a hangjelzés típusának kiválasztására
- Készülék működése 12V-os elemmel történik. Az elem használhatósága kb. 5000 találat jelzése. Az elem cseréje a doboz csillagcsavarhúzóval történő szétszedésével lehetséges
- Rendkívül kedvező méretek: 7,6 x 8 x 1,6 cm. Súly: 60g

Funkció-választás:

A Select gomb megnyomásával kiválaszthatjuk a három funkció egyikét:

- Találatok jelzése törben: Piros lámpa
- Találatok jelzése párbajtőrben: Zöld lámpa
- Ellenőrző funkció: két sárga lámpa

3 másodperc után a készülék lámpái elalszanak, de a beállított funkció továbbra is üzemkés.

Ideális hang kiválasztása:

A Sound gomb megnyomásával különböző hangjelzések közül választhatunk:

- Hosszú folyamatos hang (1 másodperc)
- Hosszú trillázó hangjelzés (1 másodperc)
- Rövid hangjelzés (0,15 másodperc)

Két hosszú hangjelzés lehetővé teszi a vívók találatainak megkülönböztetését. A rövid hangjelzés gyors egymás utáni szűrés jelzése esetén hasznos, iskoláztatás alatt.

Tőr és párbajtőr találatjelzés

- Válassza ki a megfelelő fegyvernemet és hangot a Select és Sound gomb segítségével a korábbiakban leírtak szerint.
- Csatlakoztassa a testvezeték hárompólusú dugóját a készülékhez.
- FTT-1 készülék a hegy benyomódásával minden esetben jelez, még érvénytelen találat esésekor is.
- A kontaktidő mind törben, mind párbajtőrben megegyezik a FIE előírásaival.
- FTT-1 ideális edzésekre, mert főlegesen teszi a dob, találatjelző, vezetékek használatát.

Ellenőrző funkció

Válassza ki az ellenőrző funkciót a Select gomb segítségével a korábban leírtak szerint.

A négy lámpa a következőket jelenti:

- Piros lámpa felgyullad, ha a rövidre van zárva a testvezeték két távolabbi pólusa
- Zöld lámpa felgyullad, ha rövidre van zárva a testvezeték két közelebbi pólus
- A két sárga lámpa röviden felgyullad, ha a teljes áramkör rövidre van zárva

Fegyver ellenőrzése testvezeték segítségével

Miután beállította a készüléket ellenőrző funkcióra, csatlakoztassa a testvezeték hárompólusú végét az FTT-1-es készülékhez, másik végét pedig fegyveréhez, majd csinálja végig a következő műveleteket, hogy meggyőződjön róla, a lámpák jól működnek.

Párbajtőr ellenőrzése testvezetékkel

- Amennyiben a penge hegye nincs benyomva, egyik lámpa sem világít.
- A hegy benyomásával a zöld lámpának kell kigyulladnia.
- A kosárhoz, vagy a pengéhez hozzáérintve az FTT-1 készülék rögzítő csatját a piros lámpa gyullad ki

Tőr ellenőrzése testvezetékkel

- Amennyiben a hegy nincs benyomva, a piros lámpának kell égnie
- A hegy megnyomásával egyik lámpa sem ég
- Ha az FTT-1 készülék rögzítő csatjához hozzácsíptetjük a krokodilcsipeszt a hegy nem kerül benyomásra, mindkét lámpának égnie kell

Kard ellenőrzése testvezetékkel

- A piros lámpa egyfolytában ég.
- Ha rögzítő csathoz hozzácsípteti a krokodilt, a zöld lámpának is fel kell gyulladnia

Testvezeték ellenőrzése

- Válassza ki az Ellenőrző módot és dugja a testvezeték hárompólusú csatlakozóját az FTT-1-es készülékbe.
- A testvezeték típusának megfelelően végezze el az alábbi műveleteket, hogy meggyőződjön a megfelelő lámpa felgyulladásáról.
- Ha párbajtőr testvezetékét tesztel, a dob is vele egy időben ellenőrizhető a gép-dob összekötő kábel segítségével.

Párbajtőr testvezeték ellenőrzése

- Amennyiben kontaktust teremtünk a két közelebbi tüske között (egy érme, kulcs, vagy egyéb fémtárgy segítségével), akkor a zöld lámpának kell felgyulladnia
- Amennyiben kontaktust teremtünk az előbbieken leírtak szerint a két távolabbi tüske között, akkor a piros lámpa gyullad fel

Tőr testvezeték ellenőrzése

- Amennyiben a krokodillal megcsípi a vékonyabb tüskét, akkor a zöld lámpának kell kigyulladnia
- Ha a rögzítő csipeszt hozzáérintjük a vastagabb tüskéhez, akkor a piros lámpának kell kigyulladnia

Bayonett testvezeték ellenőrzése

- Ha hozzáérintjük a krokodilt a dugasz végéhez, akkor a zöld lámpának kell kigyulladnia
- A bayonett dugó hátsó (kis karika mögötti) érintkezőjét hozzáérintjük a FTT-1 készülékrögzítő füléhez, akkor a piros lámpának kell kigyulladnia